

GENERADORES KOLVOK GASOLINA



GENERADOR ELECTRICO

Marca: KOLVOK
Modelo: XT-35IG
Código: GENKOLXT35IG



DATOS TECNICOS :

MODELO	XT-35IG
POTENCIA NOMINAL	3.2 Kw./ 3.2 KVA
POTENCIA MAXIMA	3.5 Kw./ 3.5 KVA.
FACTOR DE POTENCIA	1
VOLTAJE	Monofásico, 220 Volts.
FRECUENCIA	50 Hz.
CORRIENTE NOMINAL	14.5 Amp.
SISTEMA DE PARTIDA	Manual, Piola Retráctil.
REGULADOR DE VOLTAJE	INVERTER
TIPO MOTOR	Gasolina.4T.
CILINDROS	1
REFRIGERADO	Por Aire
VELOCIDAD	3.000 rpm.
TANQUE COMBUSTIBLE	7.0 Litros
CONSUMO COMBUSTIBLE	1.7 Lts./Hora 70% Carga 2.3 Lts./Hora 100% Carga
AUTONOMIA	4 Horas Aprox.
CAPACIDAD ACEITE	0.55 Litros.
TIPO ACEITE	15W-40
NIVEL DE RUIDO	69 dB a 7 metros de distancia
DIMENSIONES (L.x An.x Al.)	490 x 330 x 480 mm.
PESO	30 Kilos

PANEL DE CONTROL : Voltímetro, Horómetro, Alarma de Aceite Frecuenciómetro, 1 Salida AC 220 Volts.

ACCESORIOS : Cable de Batería, Kit de Herramientas Básicas.

CARACTERISTICAS :

¿Necesitas respaldar computadores, teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos delicados y no confías en los equipos generadores convencionales?, entonces debes contar con el **Generador eléctrico a gasolina inverter 3.5 kVA**, modelo XT35IG KOLVOK, que gracias a su tecnología INVERTER de última gama es capaz de respaldar cualquier tipo de artículo electrónico.

Nuestro **generador XT35IG entrega 3.200 W de potencia nominal** y cuenta con dos salidas USB y una salida monofásica convencional, para que la carga de tus equipos sea aún más directa y confiable. El generador tiene una pantalla digital, para conocer las horas de uso del equipo y no te pierdas así ninguna de las mantenciones a realizar.

Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional.

VENTAJAS :

Uso Inmediato: Nuestro generador eléctrico XT35IG está preparado para ser usado de forma inmediata luego de ser abastecido por el combustible y aceites correspondientes, ya que, cuenta con un riguroso sistema de control de calidad que disminuyen la posibilidad de encontrar cualquier tipo de defecto en el equipo.

Sistema AVR de calidad: Protege todos tus equipos de cualquier fallo eléctrico gracias a un excelente regulador de voltaje automático de última gama, entregando la potencia justa requerida según el equipo a abastecer.

RECOMENDACIONES :

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible.
- Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%.
- No utilizar el generador para soldar.
- Usar filtros adecuados al equipo.
- Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia.
- Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.