

# GENERADORES FLOWMAK GASOLINA GENERADOR ELECTRICO



Marca: FLOWMAK  
Modelo: GH-6000E  
Código: GENFLOGH6000E



## DATOS TECNICOS:

MODELO	GH-6000E
POTENCIA MAXIMA	5.5 Kw.
POTENCIA CONTINUA	5.0 Kw.
VOLTAJE	Monofásico, 220 Volts
FRECUENCIA	50 Hz.
SISTEMA DE PARTIDA	Partida Eléctrica
TIPO MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos OHV
POTENCIA MOTOR	13.5 Hp.
CILINDRADA	389 c.c.
VELOCIDAD	3.600 rpm.
ENFRIADO	Por Aire
COMBUSTIBLE	Gasolina
CAPAC. ESTANQUE	25 Litros
CONSUMO COMB.	2.1 Lts./ Hora
AUTONOMIA	12 Horas Aprox.
CAPACIDAD CARTER	1.1 Litros
TIPO ACEITE	10W-30
DIMENSIONES	715 x 570 x 580 mm. (L x An. x Al.)
PESO	83 Kilos
ACCESORIOS :	Kit de Ruedas, Batería 9 Ah – 12 V.

## CARACTERISTICAS :

Motor de 4 Tiempos tipo OHV con bajo nivel de ruido y vibración. Control de potencia del generador que permite un bajo consumo de combustible. Con tecnología AVR para estabilizar el voltaje. Generación de corriente AC y DC.

## GENERADOR CON CERTIFICACION SEC Y DE ORIGEN

## INDICADORES DEL PANEL :

Interruptor Encendido / Apagado  
Interruptor Arranque Eléctrico Motor  
Panel Medidor Digital (Voltímetro – Amperaje – Frecuencia)  
Interruptor Automático  
Enchufe Negro Hembra 230V 10A (1 Unidad)  
Conexión Corriente DC 12V 8.3A  
Conexión Tierra