

GENERADORES KOLVOK GASOLINA



GENERADOR ELÉCTRICO

Marca: KOLVOK
Modelo: XT-7800IG INVERTER
Código: GENKOLXT7800IG

DATOS TÉCNICOS :



MODELO	XT-7800IG
POTENCIA MAXIMA	8.0 Kw./ 8.0 KVA
POTENCIA NOMINAL	7.5 Kw./ 7.5 KVA
VOLTAJE	Monofásico, 220 Volts
FRECUENCIA	50 Hz.
CARGA BATERIA	12 V. DC/ 8.3 A.
CORRIENTE NOMINAL	34.1 Amp.
TIPO MOTOR	Monocilíndrico, 4 T.
COMBUSTIBLE	Gasolina
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	15.0 Litros
REFRIGERADO	Por Aire
VELOCIDAD	3.000 rpm.
FACTOR DE POTENCIA	1
SISTEMA DE PARTIDA	Partida Eléctrica / Manual,
AUTONOMIA	5 Horas Aprox.
CAPACIDAD CARTER	1.0 Litros
ACEITE	15W-40
NIVEL DE RUIDO	79 dB. a 7 Metros
MEDIDORES	Voltímetro, Horómetro, Frecuenciómetro, rpm.
ALARMAS	Aceite, Sobrecarga.
DIMENSIONES	610 x 520 x 540 mm. (L x An.x Al.)
PESO	62 Kilos.

RECOMENDACIONES BÁSICAS :

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible.
- Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%.
- No utilizar el generador para soldar.
- Usar filtros adecuados al equipo.
- Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia.
- Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.

CARACTERÍSTICAS :

El generador a Gasolina portátil XT7800IG es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Este generador entrega 7.500 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 8.000 Watts como potencia máxima. La tecnología Inverter permite que este generador sea más compacto que uno tradicional, más silencioso y que el uso de combustible sea más eficiente y lo más importante, la calidad de la corriente permite usarlo en cualquier equipo electrónico que requiera una pureza de voltaje superior, igualando y superando en calidad a la energía de la red eléctrica. Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.