

# GENERADORES DUCAR GASOLINA



## GENERADOR ELECTRICO

Marca: DUCAR  
Modelo: DFD6500H  
Código : GENDUC5500G



**DUCAR**<sup>®</sup>  
POWER WITH VISION

### DATOS TECNICOS :

POTENCIA NOMINAL	5.0 Kw./ 6.7 Hp.
POTENCIA MAXIMA	5.5 Kw./ 7.4 Hp.
VOLTAJE	220 Volts.
FRECUENCIA	50 Hz.
SISTEMA DE PARTIDA	Eléctrica y Manual Piola Retráctil.
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
TIPO MOTOR	Gasolina.4T, OHV.
REFRIGERADO	Por Aire
CILINDRADA	389 c.c.
TANQUE COMBUSTIBLE	25 Litros
CAPACIDAD ACEITE	1.1 Litros.
CONSUMO COMBUSTIBLE	3.3 Lts./ Hora 100% Carga
AUTONOMIA	7.5 Horas aprox.
SENSOR DE ACEITE	Si.
VISOR DE GASOLINA	Si.
VOLTÍMETRO	Si.
TOMA	2X16A
PESO	87 Kilos

**Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 4 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.**

### CARACTERISTICAS :

El generador DUCAR DF6500H bencinero de 389 cc es un equipo de ferretería de un cilindro, 4 tiempos, con refrigeración por aire, OHV. Por ende, es capaz de dar carga a diversidad de baterías. El tamaño y la portabilidad de este equipo lo hacen ideal para cualquier tipo de ocasión donde se necesite energía eléctrica.

La sencillez del DF6500H permite que cualquier usuario lo opere con facilidad, ya que todo lo necesario es encender y tomar lecturas sobre el voltaje que se encuentra al frente del generador.

La instalación es sumamente simple, solo se debe ubicar el generador en una superficie pareja y el equipo está listo para operar. El mango hergonómico permite una excelente adherencia al manejo manual.