

GENERADORES KOLVOK DIESEL



GENERADOR ELECTRICO

Marca: KOLVOK
Modelo: GS-12D
Código: GENKOLGS12D



DATOS TECNICOS :

POTENCIA NOMINAL	9.0 Kw./ 9.0 KVA
POTENCIA MAXIMA	10.0 Kw./ 10.0 KVA.
FACTOR DE POTENCIA	1
VOLTAJE	220 Volts.
FRECUENCIA	50 Hz.
AMPERAJE	39.1 Amp.
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
TIPO MOTOR	Diesel Bicilíndrico 4 T.
REFRIGERADO	Por Agua
VELOCIDAD	3.000 rpm.
BATERÍA	12 – 36 A.
TANQUE COMBUSTIBLE	25 Litros
AUTONOMIA	7 Horas aprox. con estanque lleno
SISTEMA DE PARTIDA	Eléctrica.
CAPACIDAD CARTER	2.3 Litros.
TIPO DE ACEITE	15W-40 Para motores Diesel 4T.
NIVEL DE RUIDO	72 dB
DIMENSIONES	1350 x 650 x 760 mm. (L x An x Al.)
PESO	325 Kilos.

Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

RECOMENDACIONES BÁSICAS :

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible.
- Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%.
- No utilizar el generador para soldar.
- Usar filtros adecuados al equipo.
- Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia.
- Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.

CARACTERÍSTICAS:

El **Generador eléctrico a diesel 10 KVA modelo GS12D KOLVOK**, está diseñado para el respaldo domiciliario, con sus 9.000 W de potencia nominal monofásica y su sistema de regulación de voltaje automático, que logra al equipo abastecer con una energía estable y pareja que mantiene todos tus electrodomésticos y aparatos electrónicos a salvo de cualquier mal funcionamiento eléctrico o fallo por diferencia de voltaje. Además, este gran equipo cuenta con una cabina insonorizada recubierta del mejor material aislante de ruido para que la convivencia con él, sea algo de lo más llevadero posible. Cuenta con un módulo de control SMARTGEN de última gama que te permitirá no solo controlar el equipo, sino que además podrás ver el estado del equipo y las alarmas de nivel de aceite y combustible que te permitirán estar alerta para las mantenciones a realizar. Con conexión a tablero de transferencia automática ATS para una partida automática del generador en caso de corte de energía.

www.procim.cl Email: info@procim.cl

Av. Las Parcelas 3732. Maipu, Santiago, Chile. Teléfono: 227 161 010 Fax: 56-2-27430033