

# GENERADORES

# LOMBARDINI MINERIA DIESEL

# GENERADOR ELECTRICO



Marca: LOMBARDINI  
Modelo: Genpack-D 10 KVA  
Código: GENLOMMIN10380



## DATOS TECNICOS :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Modelo               | Genpack-D 10 KVA                       |
| Tipo                 | Sin escobillas generador de 2 polos    |
| Face / Voltaje       | Trifásico / 380 Volts                  |
| Frecuencia           | 50 Hz.                                 |
| Potencia Máxima      | 10.5 KVA                               |
| Potencia Continua    | 9.8 KVA                                |
| Velocidad Motor      | 3.000 RPM                              |
| Tipo Reg. De Voltaje | Condensador                            |
| Tipo Motor           | Diesel refrigerado por aire            |
| Modelo Motor         | Lombardini 25 LD 330                   |
| Potencia             | 16.3 HP / 12.1 Kw                      |
| Cilindros            | 2                                      |
| Capac. Combustible   | 20 Litros                              |
| Cap. Aceite Motor    | 1.8 Litros.                            |
| Tipo de Aceite       | SAE 15 W 40                            |
| Sistema de Partida   | Partida Eléctrica, batería de 12 V     |
| Consumo              | 2.5 Litros / Hora                      |
| Dimensiones          | 1.060 x 800 x 1.030 mm. (L x An.x Al.) |
| Peso                 | 200 Kilos.                             |

## CARACTERISTICAS :

- Toma tipo carretilla y ruedas, para traslado fácil y seguro.
- Chasis de protección compacto y liviano para fácil transporte.
- Incluye partida eléctrica y batería, para un encendido fácil y confiable

## Especificaciones para Minería :

BATERIA 12 V 55 AH 55D232  
CORTA CORRIENTE BATERIA 55AMPER  
RUEDA GOMA METAL DIAM. 250 MM  
BOTON PARADA EMERGENCIA  
HOROMETRO 12 VOLT.  
VOLTMETRO 72X72 0-250V. (SF-72 AC 250V)  
VOLTMETRO 72X72 0-500V. (SF-72- AC 500V)  
SELECTOR VÓLMETRO 4 POS.V105/3.0200  
INTERRUPTOR.DIFERENCIAL 2X25A.30MA  
ENCHUFE MACHO VOL.3P+N+T16A.380V 015-6  
ENCHUFE HEMBRA.3P+N+T 16A.380V 415-6  
ENCHUFE HEMBRA. 2P+T 32A.220V 423-6  
BARRA COUPER 5/8

www.procim.cl Email: info@procim.cl

Av. Las Parcelas 3732. Maipu, Santiago, Chile. Teléfono: 227 161 010 Fax: 56-2-27430033